Généré: 06.11.2026

FORCA AM45-R-E



- **diamètre du moteur : 45 mm**
- commande : radio
- fréquence : 868 MHz
- fins de course : électroniques
- détection d'obstacles
- détection du gel
- correction automatique des positions de fin de course tous les 100 cycles
- vitesse de rotation nominale : 17 tr/min

Le **FORCA AM45-R-E** est une motorisation polyvalente pour volets roulants qui, grâce au protocole RS485, s'intègre parfaitement aux systèmes d'automatisation du bâtiment. L'appareil est capable de communiquer sa position précise et dispose de sécurités supplémentaires pour éviter la perte de cette fonctionnalité, ce qui le rend particulièrement fiable.

Le **FORCA AM45-R-E** se distingue en outre par une détection d'obstacles avancée, permettant de définir 5 niveaux de sensibilité pour éviter, d'une part, les interruptions intempestives et, d'autre part, les dommages dus au contact avec un obstacle.

Pourquoi recommander le moteur pour volets roulants FORCA AM45-R-E :

- Il protège les volets en cas de contact avec un obstacle et, grâce au réglage de la sensibilité, garantit la sécurité sans irriter le client par des arrêts fréquents.
- Il protège contre les effets du gel du tablier, réduisant considérablement le risque d'endommagement du volet par temps froid.
- Il coopère parfaitement avec la domotique du bâtiment en informant précisément de sa position.

Choisissez le moteur FORCA AM45-R-E si votre client :

- Contrôlera les moteurs à grande distance et exige une radio d'une très haute sensibilité.
- Envisage de créer un système de maison intelligente avec de nombreux volets, où le confort d'utilisation est primordial.
- Souhaite pouvoir enregistrer une position intermédiaire qui ne sera pas effacée même en cas de coupure de courant.

Découvrez en détail le moteur FORCA AM45-R-E :

- Diamètre du moteur : 45 mm
- Commande : radio
- Fréquence : 868 MHz
- Fins de course : électroniques
- Détection d'obstacles
- Détection du gel
- Possibilité de changer le sens de rotation
- Correction automatique des positions de fin de course tous les 100 cycles
- Vitesse de rotation nominale : 17 tr/min
- Couple (puissance du moteur) : 6, 15 ou 30 Nm
- Puissance nominale (selon le couple) : 130-200 W
- Longueur du tube (selon le couple) : 376-482 mm
- Câble d'alimentation : 2,5 m
- Indice de protection : IP44
- Inclus : adaptateur et entraîneur pour tube 50 mm

MOTEUR RADIO **PROTECTIONS SOLAIRES**