JA Comfort-868



- **Fabrikant: Elero**
- ingebouwde 868 MHz bidirectionele radio-ontvanger
- Routing van het radiosignaal
- beschikbare vermogens 6 Nm 9 Nm
- 0,5 mb voedingskabel afgesloten met een Hirschmann stekker
- voeding: 230 V/50 Hz
- Elektromagnetische rem
- langzame start, langzame nadering van eindposities
- Eindpositieregeling: elektronisch
- Continue looptijd: 5 min voor model met 6 Nm, 4 min voor model met 9 Nm
- Extra veiligheidsschakelaar
- Veiligheidsklasse: IP 54
- Vermogen: 115–156 W
- Snelheid: 26 rpm
- Rotatiesnelheid van het blad 6 omw/min

Elero Ja Comfort 868 aandrijvingen zijn ontworpen voor gevelzonwering in nieuwe en gemoderniseerde gebouwen. Ze worden gekenmerkt door een hoog niveau van technische verfijning, wat zich onder andere uit in de duurzaamheid van de tandwielkast, de ingebouwde thermische beveiliging en de dichte behuizing die de verwachte tijd van storingsvrije werking verlengt.

Het gebruiksgemak van de aandrijving wordt gegarandeerd door een stille elektromechanische rem en een lage rotatiesnelheid die een nauwkeurige afstelling van de lamellenpositie mogelijk maakt. Op deze manier is het mogelijk om precies de lichtomstandigheden in het interieur te creëren die de gebruikers verwachten.

Elero JA aandrijvingen zijn uitgerust met elektronische eindschakelaars, die worden ingesteld via een montagekabel of afstandsbediening. De bediening vindt plaats via Elero afstandsbedieningen en zenders of via de NiceSmart besturingseenheid.

Het assortiment omvat motoren met verschillende vermogens die passen bij de afmetingen van de jaloezieën.

ELERO **ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN** **ROLLUIKEN**