JA Comfort-868



- **Producent: Elero**
- Wbudowany dwukierunkowy odbiornik radiowy 868 MHz
- Routing sygnału radiowego
- Dostępne moce 6 Nm 9 Nm
- Przewód zasilania 0,5 mb zakończony wtyczką Hirschmann
- Zasilanie: 230 V/50 Hz
- Elektromagnetyczny hamulec
- Wolny start, wolny dojazd do pozycji krańcowych
- Regulacja położeń krańcowych: elektroniczna
- Czas pracy ciągłej: 5 min dla modelu 6 Nm, 4 min dla modelu 9 Nm
- Dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Klasa bezpieczeństwa: IP 54
- Moc: 115–156 W
- Prędkość: 26 obr./min
- Prędkość obrotu lameli 6 obr./min

Napędy Elero Ja Comfort 868 przeznaczone są do żaluzji fasadowych na obiektach nowych i modernizowanych. Cechuje je wysokie zaawansowanie techniczne, przejawiające się m.in. trwałością przekładni, wbudowanym zabezpieczeniem termicznym i szczelną obudową wydłużającą spodziewany czas bezawaryjnej pracy urządzenia.

Komfortowe wykorzystanie napędu gwarantuje **cichy hamulec elektromechaniczny oraz wolna prędkość obrotu umożliwiająca dokładne ustawienie pozycji lameli.** W ten sposób można stworzyć dokładnie takie warunki oświetlenia we wnętrzu, jakich oczekują jego użytkownicy.

Napędy Elero JA wyposażone są w elektroniczne wyłączniki krańcowe, ustawiane za pomocą kabla montażowego lub pilota. **Sterownie odbywa się przy pomocy pilotów i nadajników Elero lub centrali NiceSmart.**

W ofercie znajdują się silniki o różnej mocy, dopasowane do gabarytów żaluzji.

NAPĘD ELERO OSŁONY OKIENNE