JA Comfort



- **Fabrikant: Elero**
- beschikbare vermogens 6 Nm 9 Nm
- 0,5 mb voedingskabel afgesloten met een Hirschmann stekker
- voeding: 230 V/50 Hz
- Elektromagnetische rem
- langzame start, langzame nadering van eindposities
- Eindpositieregeling: elektronisch
- Continue looptijd: 5 min voor model met 6 Nm, 4 min voor model met 9 Nm
- Extra veiligheidsschakelaar
- Veiligheidsklasse: IP 54
- Vermogen: 115–156 W
- Snelheid: 26 rpm
- Rotatiesnelheid van het blad 6 omw/min

JA Comfort-aandrijvingen zijn een van de populairste oplossingen op de markt dankzij hun veelzijdigheid. Ze worden gebruikt in nieuwe investeringen en bij de renovatie van oudere gebouwen.

JA comfort wordt gewaardeerd om zijn vele oplossingen die de duurzaamheid verhogen en gebruiksgemak bieden. Een duurzame tandwielkast, ingebouwde thermische beveiliging, een afgedichte behuizing en een extra veiligheidsschakelaar maken ze tot een product dat jarenlang meegaat. Een modus voor langzaam rijden, stilstandherkenning, automatische riemlengtecompensatie en vooral de mogelijkheid om de lamellen fijn af te stellen, zorgen ervoor dat je dagelijks plezier hebt van zo'n oplossing.

De aandrijvingen worden bediend met wandschakelaars, radiografische afstandsbedieningen of Nice Smart-modules.

ELERO **ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN** **ROLLUIKEN**